

# Akumulatorska bušilica-odvijač



## DDF486RTJ

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Napon akumulatora:            | 18 V LXT                            |
| Kapacitet akumulatora :       | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Vrsta akumulatora :           | Li-ion                              |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br.: | 0 - 550min <sup>-1</sup>            |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br.: | 0 - 2.100min <sup>-1</sup>          |
| Kapacitet stezne glave:       | 1,5 - 13mm                          |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø): | 13mm                                |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø):  | 76mm                                |
| Postavke momenta :            | 21 + D                              |
| Postavka momenta spojke :     | 1 - 12Nm                            |
| Maks. okretni moment: tvrdo:  | 130Nm                               |
| Maks. okretni moment: meko:   | 65Nm                                |
| Broj mehaničkih brzina:       | 2                                   |
| Buka: zvučni tlak:            | 77,0dB(A)                           |
| Buka: odstupanje (K):         | 3,0dB(A)                            |
| Vibracije: bušenje metala:    | 2,5m/s <sup>2</sup>                 |
| Vibracije: odstupanje (K):    | 1,5m/s <sup>2</sup>                 |
| Dimenzije (D x Š x V):        | 178 x 81 x 265mm                    |
| Masa:                         | 2,6kg                               |
| Punjač :                      | DC18RC                              |
| Akumulator:                   | 2 x BL1850B                         |
| :                             | Makpac                              |



- Metalna konstrukcija zupčanika
- Brzostezna glava
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom

